

**Гарантия**

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Настоящая гарантия распространяется на «GSM модем TELEOFIS RX101-R4», приобретённый с настоящим гарантийным талоном, и действует 24 месяца со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Данная гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

**Настоящая гарантия не действует в случае, если:**

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- изделию нанесены неисправности в результате механических повреждений, попадания жидкости и других посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации или имеются следы вскрытия;
- был осуществлен ремонт изделия не авторизованным лицом или организацией.

Настоящим я подтверждаю, что приобрел данное изделие в полном комплекте. С условиями гарантии согласен:

Покупатель \_\_\_\_\_

Дата покупки \_\_\_\_\_

Печать продавца

**Название и адрес сервисного центра:**

ОАО «Телеофис»,  
115230, г.Москва, Электролитный проезд, д.1 корп.3,  
тел: 8-800-200-58-95 (из России бесплатно), +7 (495) 950-58-95  
**www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru**

ПАСПОРТ

GSM модем TELEOFIS RX101-R4

г.Москва  
2014г.

## Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за покупку!

Вы приобрели современный GSM модем TELEOFIS RX101-R4. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны покупкой.

TELEOFIS RX101-R4 - GSM модем для передачи данных. Подключение к компьютеру через USB. Питание модема от USB.

На GSM модемы TELEOFIS распространяется гарантия производителя сроком 24 месяца. По вопросам гарантийного обслуживания Вы можете обратиться в наш сервисный центр или к поставщику оборудования.

Техническая поддержка доступна по рабочим дням  
с 10:00 до 17:30 по московскому времени.

Телефон технической поддержки:

8-800-200-58-95 (из России бесплатно), +7 (495) 950-58-95.

## Модель и серийный номер:

### Комплектация:

- Модем TELEOFIS RX101-R4
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- USB кабель
- Упаковочная коробка
- Компакт-диск с инструкцией и драйверами
- Комплект креплений на DIN рейку (исполнение Н )

## Технические характеристики:

- Двухдиапазонный GSM 900/1800
- GSM модуль Telit GL868-Dual
- Выходная мощность 2Вт(EGSM 900) и 1Вт(DCS 1800)
- Голосовые кодеки HR, FR, EFR, AMR
- CSD 9,6 кбит/сек
- USSD
- GPRS: class 10 – скорость приема до 85.6 кбит/сек, передачи до 42.8 кбит/сек
- GPRS: mobile station class B
- SMS: text and PDU mode
- Поддержка SIM карт: 1,8В и 3В
- Факс: Group 3, class 1
- Внешний интерфейс: USB 2.0 (на чипе FTDI232)
- Антенный разъем: SMA
- Питание: от порта USB (5В, 0,5А)
- Габаритные размеры: 76 x 65 x 35 мм
- Вес модема: 110 грамм
- Температура раб.: -40...+55 °С

## Предустановленные настройки:

AT#ENHRST=2,1440 – установка таймера перезагрузки в 24 ч.  
AT#SLED=2,10,10 – установка режима работы индикатора NET  
ATE0 – отключение эха при вводе команд  
AT+IPR=0 – включение режима автоматического определения скорости работы внешнего интерфейса